

PRCD-S Schutzverteiler

Höchste Sicherheit auf
Ihrer Baustelle

Mit einer
PRÄMIE
von der Berufs-
genossenschaft





Erfahren Sie mehr
über die Prämie auf der
BGbau-Homepage!

Höchste Sicherheit auf Ihrer Baustelle – und eine Prämie dazu.

Fühlen Sie sich sicher auf Ihrer Baustelle? Nehmen Sie unseren PRCD-S mit! Er garantiert den sicheren Speisepunkt für alle elektrischen Geräte, die Sie auf der Baustelle im Einsatz haben. Denn gerade bei kleinen bis mittelgroßen Baustellen ist ein sicherer Speisepunkt nicht immer gewährleistet. Daher empfiehlt die Berufsgenossenschaft unseren PRCD-S. Sie fördert den Kauf sogar mit einer Prämie bis zu 50,- Euro für die 1-phasige Steckdosenleiste und bis zu 100,- Euro für den 3-phasigen Gummistandverteiler. Mehr Informationen finden Sie hier: <http://www.bgbau.de/praev/anreizsysteme> oder über den QR-Code.

**Diese möglichen Fehler
auf der Versorgungsseite
erkennt unser PRCD-S:**

1. L- bzw. N-Leiter unterbrochen / nicht angeschlossen
2. L- und PE-Leiter vertauscht
3. PE-Leiter unterbrochen / nicht angeschlossen
4. PE-Leiter unterbrochen im Betrieb
5. PE-Leiter führt gefährliche Spannung
6. Unterspannung

Wir bieten Ihnen den PRCD-S als 1-phasige Steckdosenleiste oder als 3-phasigen Gummistandverteiler an. Die Schutzleiterüberwachungsmodule SLU1P und SLU3P überwachen den Schutzleiter von 1- bzw. 3-phasigen Versorgungsleitungen.



Steckdosenleiste

B480119 (PRCD-S 1phasig, 16A)

- 1x FI-Schutzschalter 25A;
- 2-polig; 0,03A; Typ A
- 1x Schutzleiterüberwachungsmodul SLU1P
- 4x SCHUKO-Steckdose 16A; 250V blau, nach VDE 0620-1
- Zuleitung: 2m H07RN-F 3x2,5mm² mit SCHUKO Gummi Stecker
- Steckdosen an der Oberseite



Gummistandverteiler

B780119 (PRCD-S 3phasig, 16A)

- 1x FI-Schutzschalter 25A; 4-polig; 0,03A; Typ A
- 1x Schutzleiterüberwachungsmodul SLU3P
- 6x SCHUKO-Steckdose 16A; 250V blau, nach VDE 0620-1
- 2x CEE-Steckdose 16A; 5-polig; 400V 6h rot
- Zuleitung: 2m H07RN-F 5x2,5mm² mit Stecker CEE 5/16A



Gummistandverteiler

B780120 (PRCD-S 3phasig, 32A)

- 1x FI-Schutzschalter 40A; 4-polig; 0,03A; Typ A
- 1x Schutzleiterüberwachungsmodul SLU3P
- 4x SCHUKO-Steckdose 16A; 250V blau, nach VDE 0620-1
- 2x LS-Schalter 16A; 1-polig; B
- 1x CEE-Steckdose 16A; 5-polig; 400V 6h rot
- 1x LS-Schalter 16A; 3-polig; C
- 1x CEE-Steckdose 32A; 5-polig; 400V 6h rot
- Zuleitung: 2m H07RN-F 5x6mm² mit Stecker CEE 5/32A

Strom verbinden.
Strom sichern.
Strom laden.
Made in Germany.



ABL SURSUM
Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG

Ottensooser Straße 22 Postfach 10 02 47 Telefon +49 (0) 9123 188-0 info@abl-sursum.com
91207 Lauf / Pegnitz 91192 Lauf / Pegnitz Telefax +49 (0) 9123 188-188 www.abl-sursum.com



0000047 / 03.2014